

PHILIPS

Starterkit: 2 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch

Hue White and Color Ambiance

Tot 1055 lumen*

Wit en gekleurd licht

Inclusief Hue Bridge

Inclusief Hue Dimmer switch



8719514291379



Makkelijke slimme verlichting

Creëer de ultieme sfeer in elke kamer met de Philips Hue White en Color ambiance E27 starterkit. Maak verbinding met de meegeleverde Hue Bridge om te profiteren van de eindeloze lijst met functies. Je bedient je slimme lampen met de app, je stem of de meegeleverde dimmer switch.

Onbegrensde mogelijkheden

- Altijd de juiste sfeer met slimme verlichting, van warm tot koel wit
- Speel met slimme gekleurde lampen
- Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent
- Synchroniseer je slimme lampen met je films, series, muziek en games
- Draadloze bediening inclusief dimmer switch

Kenmerken

Altijd de juiste sfeer



Kies uit meer dan 50.000 tinten, van warm- tot koelwit licht, om de juiste sfeer te vinden voor je werk of ontspanning, ongeacht het tijdstip. Begin je dag goed met koel, vitaliserend helder wit licht of geniet van een rustige avond met warme wittinten.

Speel met slimme gekleurde lampen



De mogelijkheden van Philips Hue zijn eindeloos: met meer dan 16 miljoen kleuren maak je van je huis de perfecte feestruimte, maak je verhaaltjes voor het slapengaan magisch, enzovoort. Haal het hele jaar door de zomer in huis met vooraf ingestelde, kleurrijke lichtscènes of breng met je eigen foto een speciale herinnering tot leven.

Bedien je lampen ook als je niet thuis bent



Met de Hue app kun je je lampen bedienen, ook als je niet thuis bent. Schakel je lampen op afstand in en uit met de app en zorg dat je huis altijd verlicht is zoals jij dat wilt.

Synchroniseer je slimme lampen met je films, series, muziek en games



Synchroniseer de activiteit op het scherm of de beat van je muziek met je slimme lampen en breng je entertainment naar een hoger niveau.* Kies hoe je je lampen wilt synchroniseren met je film, muziek (inclusief de integratie met Spotify!), serie of game en zie hoe de gekleurde lampen in je Entertainmentruimte daarop reageren. *Hue Bridge vereist

Draadloze bediening



Met de wireless dimmer switch, die werkt op batterijen, kun je tot wel tien slimme lampen tegelijk bedienen. Zo kun je het dimniveau van je verlichting instellen of een van de vier standaardlichtrecepten selecteren. Je kunt de dimmer switch ook van de wandhouder halen en als afstandsbediening gebruiken.

Specificaties

Lampafmeting

- Afmetingen (bxhxd): 60x110

Milieu

- Vochtigheid wanneer in werking: 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking: -20 °C t/m 45 °C

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met Hue app en dimmer: Ja

Garantie

- 2 jaar: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514291379

Opgenomen vermogen

- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K: 1.055 lm
- Gewicht: 72
- Lamptechnologie: Led
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- EPREL-registratienummer: 1522883

De Bridge

- Frequentieband: 2400–2483.5 MHz
- Hoogte: 26 mm
- Lengte x breedte: 88 x 88 mm
- Max. aantal accessoires: 12
- Max. aantal lampen: 50
- Montagemogelijkheden: Desktop, Wand
- Voedingsadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
- Energieverbruik: 250mA max

De lamp

- Instelling referentiebediening*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Kleurtemperatuur: 2000K–6500K +16 million colors
- Diameter: 60 mm
- Vormfactor: A60
- Hoogte: 110 mm
- Ingangsspanning: 220V–240V
- Levensduur: 25.000 hr
- Lichtstroom: Wit en gekleurd licht
- Lichtstroom in lumen: 1055 lm @ 4000 K
- Max. stand-byvermogen: 0.5 W
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Arbeidsfactor: 0.5
- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Software geschikt voor upgrades: Ja
- Starten: Direct 100% lichtsterkte
- Vermogen: 11 W
- Communicatieprotocol: Bluetooth en Zigbee
- Software geschikt voor upgrades: Indien verbonden met de Bluetooth app of Hue Bridge

De schakelaar

- Inclusief batterijen: 1 x CR2032
- Frequentieband: 2400–2483,5 MHz
- IP-waarde: 20
- Levensduur: 50.000 clicks
- Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet gekoppeld met de Hue bridge
- Minimale levensduur batterij: 3 jaar
- Montagemogelijkheden: muur, los
- Speciale functies: Niet van toepassing
- Diepte schakelaar: 11 mm
- Hoogte van de schakelaar: 92 mm
- Breedte schakelaar: 35 mm
- Diepte van de wandplaat: 14 mm
- Hoogte van de wandplaat: 115 mm
- Breedte van de wandplaat: 70 mm
- Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
- Gewicht schakelaar: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Inhoud van de doos

- Bridge: 1
- Ethernetkabel: 1
- Hue lampen: 2
- Hue dimmer switch: 1
- Voedingsadapter: 1

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- HomeKit-compatibel: Yes
- Philips Hue app: Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Spraakassistenten: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514291379
- Nettogewicht: 0,49 kg
- Brutogewicht: 0,95 kg
- Hoogte: 14 cm
- Lengte: 17,6 cm
- Breedte: 21,9 cm



Publicatiedatum:
2025-02-15
Versie: 0.690

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com